

## NETCCA 壁挂型混合逆变器 1KVA/2KVA/3KVA/4KVA/5KVA



Wifi手机监控面板

- 纯正弦波长寿命逆变器
- 可选择的输入电压范围可用于家电和个人电脑
- 市电互补不间断市电10A充电功能模块
- LCD丰富界面信息：光伏、逆变、电池、负载全看清
- AC或太阳能兼容市电及发电机输入
- 市电复电后自动重启
- 智能无人值守功能
- 过载和短路保护
- 内置99%高转换效率MPPT控制器
- 可选配Ethernet \ WIFI \ GPRS 模块

机种	BG 1K	BG 2K	BG 3K	BG 4K	BG 5K
额定功率	1000VA / 800W	2000VA/1600W	3000VA / 2400W	4000VA / 3200W	5000VA / 4000W
<b>输入</b>					
电压	100/110/120/220/230 VAC				
电压范围	170-280 VAC (用于个人电脑) 90-280 VAC (用于家用电器)				
频率	50 Hz/60 Hz (自动侦测)				
<b>输出</b>					
电压范围(电池模式)	110//230VAC ± 5%				
突波能力	2000VA	4000VA	6000VA	8000VA	10000VA
效率 (尖峰)	90%	93%			
转换时间	6 ms				
波形	纯正弦波				
<b>电池</b>					
电池电压	12/24 VDC	24/48VDC		48 VDC	
浮充电压	13.8/27.6VDC	27.6/55.2VDC		55.2VDC	
过充保护	15.5 VDC	31/60 VDC		60 VDC	
<b>MPPT太阳能充电器 &amp; AC 充电器</b>					
最大开路电压	55VDC	150VDC		150VDC	
待机功耗	3 W	5 W		5 W	
最大太阳能充电电流	30/60A				
最大AC充电电流	20 A	20 A		20 A	
最大总充电电流	80A		80A		
<b>物理性能</b>					
机器：尺寸, 深 x 宽 x 高 (mm)	380*266*153	380*266*172		468*305*172	
净重 (公斤)	5.0	6.4	6.9	9.8	9.8
包装：尺寸, 深 x 宽 x 高 (mm)	449*358*220	449*358*230		510*350*230	
毛重 (公斤)	5.5	6.9	7.4	10.3	10.5
<b>使用环境</b>					
湿度	5%到95%相对湿度 (不结露)				
操作温度	0°C - 55°C				
储存温度	-15°C - 60°C				

